GOBİZ JENERATOR





ÜRÜN HAKKINDA

GOBİZ portatif jeneratörler, yüksek performans ve güvenilirliği kompakt bir tasarımla birleştirerek, ihtiyacınız olan her yerde kolayca taşınabilir güç sunar. Acil durumlarda yedek güç, kamp aktiviteleri veya şantiyelerde sürekli enerji sağlama gereksinimleriniz için idealdir. Hafif yapısı, dayanıklı malzemesi ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde kolayca taşınabilir ve kurulabilir. Düşük bakım maliyetleri, düşük yakıt tüketimi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle enerjiyi taşımak bu kadar kolay olmamıştı!

GÜÇ DEĞERLERİ

VOLTAGE (V)	STANDY-BY GÜÇ (ESP)			PRIME GÜÇ (PRP)			FAZ SAYISI	3
380	KVA	/	KW	KVA	/	KW	AMPER (A)	
	7,00	/	5,60	6,30	/	5,04	10,10	

Stand By Rating (ESP): Jeneratörlerin belirli zaman aralıklarında değişen yükler altında çalışmasını ifade eder. Yedek güç olarak çalışabilirler ancak aşırı yük koşullarında çalışmaya uygun değildirler.

Prime Rating (PRP): Şebeke elektriğinin olmadığı durumlarda jeneratörlerin sürekli güç kaynağı olarak çalışmasını ifade eder. Her 12 saatte bir saat boyunca %10 aşırı yüke izin verir.

GENEL ÖZELLİKLER

Model Adı	GO-KDT7
Frekans (HZ)	50
Yakıt Türü	Dizel
Motor Markası	GO
Alternatör Markası	Business
Kontrol Paneli	Digital Hz Panel
Kasa Tipi	Kabin: GO+ (Sessiz) / RAL 3020/1026
Çalışma Şekli	İpli / Marşlı

Tamamen Metal Yapı **Dijital Kontrol Paneli** **CO Alarm Teknolojisi** **Düşük Yağ Sensörü**

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Markası	GO-182FBE
Güç Çıkışları & Bağlantılar	AC/DC/ATS-220V-380V
Motor Tipi	OHM / 4 Zamanlı
Silindir Sayısı	1
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı
Motor Devri (rpm)	3000

Yağ Kapasitesi (L)		1,1
Aşırı Akım Koruması		Var
Yağ Alarmı		Var
AVR (Voltaj Regülatörü)		Var
Bakımsız Kuru Tip Akü		Var
Akım Sigortası		Var
Çalışma Süresi		Her 6 Saatte 1 Saat dinlendirilmeli
JENERATÖR Yakıt Tüketimi		
100%	Kullanımda Yakıt Tüketimi L/saat	2,30
75%	Kullanımda Yakıt Tüketimi L/saat	1,73
50%	Kullanımda Yakıt Tüketimi L/saat	1,15

Ağır Hizmet Koşuluna Uygun **Endüstriyel Tip Dayanıklı Fiş** **Yakıt Göstergesi** **Alarm Koruması**

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Alternatör Markası	Business
Frekans (Hz)	50
Gerilim (V)	380
Faz	3
Güç faktörü	0.8
Sarım	%100 Bakır

JENERATÖR ÖLÇÜ VE AĞIRLIK

EnxBoyxYükseklik	80x55x68	cm
Ağırlık	160,00	kg
Yakıt Kapasitesi	15,00	lt



KABİN GÜVENLİĞİ VE SERTİFİKALAR

TS EN 12100, TS EN 60204-1

MAKİNE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2006/42/EEC

ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ 2014/35/EC

GÜRÜLTÜ EMİSYONU YÖNETMELİĞİ 2000/14/EC

CE UYGUNLUK BEYANI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2015

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ ISO 10002:2018

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001:2018

MÜŞTERİ SEÇENEKLERİ

GOBIZ JENERATÖR jeneratör kanopileri müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Farklı iklim koşullarına ve özel kullanım alanlarına yönelik çözümler mevcuttur. Kanopiler iklim koşullarına karşı koruyucu olup ses yalıtımı sağlar

GOBIZ JENERATÖR jeneratör setleri, güç çözümlerinizin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu tasarımı ve kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü ve sorunsuz bir kullanım sunar.